

SIDE SCOUT MOUNT FOR M-LOK HANDGUARD - SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE

The Patent Pending Arisaka Side Scout Mount MCX is designed specifically for the Surefire Scout Light M600 and M300 series weapon lights, the Modlite PLH and OKW weapon lights, the Arisaka 300, 600 and 18650 Series Lights, the Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), and Olight Odin. It replaces the stock Picatinny rail adapter with a low profile mount that tucks the light underneath either side of NGAL, ATPIAL-C, AN/PEQ15, and LA-5/PEQ laser/illuminators. It will also allow the light to clear the QD lever on the Steiner DBAL I2, A3, and D2. Designed primarily for the SIG MCX and MPX, the Side Scout Mount MCX will also work well on the B&T GHM and APC series, CZ Scorpion and Bren, IWI Tavor, and AR15 M-Lok handguards even without a laser. Compatible with the Modlite PLH, PLHv2 and OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 and HL-X (non-laser), Olight Odin, CD REIN, and Arisaka 300, 600 and 18650 Series. M620, M951/2 and M961/2 series lights can also be used with the Offset Scout Mount with the addition of the Arisaka Offset M620 Adapter. Length: 1.265" Weight: 0.4 oz The mount is CNC machined from 6061-T651 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. Includes necessary screws to attach light body to mount. Requires an IP20 TorxPlus driver for installation (not included). A T9 Torx driver is required to remove the stock Picatinny mount from Surefire Scout Lights. Recommended torque: 30 inch lbs for M-Lok screws and 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243. Hardware: Two M-Lok nuts, two 10-24x5/16" Torx button head screws, two 8-32x5/16" Torx flat head screws. Made in the USA.



Attributes

- Name: SIDE SCOUT LIGHT MOUNT FOR MCX HANDGUARDS, M-LOK COMPATIBLE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104554
- Mfr. No.: SSM-MCX
- Finish: Black
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 601557939999

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount MCX](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Side Scout Mount for MLOK Handguard](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka Side Scout MCX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Laterale Arisaka Side Scout](#)
- [Suomi: Arisaka Side Scout Mount MCX Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount MCX](#)

Sicherheitshinweise für die Arisaka Side Scout Mount MCX

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Arisaka Side Scout Mount MCX. Diese Halterung wurde entwickelt, um eine sichere und stabile Montage für verschiedene Waffenscheinwerfer zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung in gutem Zustand ist, bevor Sie sie verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und Schrauben auf Festigkeit und Integrität.
- Verwenden Sie die Halterung nur für die vorgesehenen Waffenscheinwerfer, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Halterung nur mit kompatiblen Lichtmodellen, wie in den Produktinformationen aufgeführt.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung korrekt und sicher am Handguard montiert ist.
- Verwenden Sie die empfohlenen Drehmomente für die Schrauben:
 - 30 Zoll lbs für MLok Schrauben
 - 20 Zoll lbs für Lichtkörperschrauben
- Verwenden Sie Loctite 222 oder 243 für zusätzliche Sicherheit bei den Schrauben.
- Verwenden Sie einen IP20 TorxPlus Schraubendreher für die Installation. Ein T9 Torx Schraubendreher ist erforderlich, um die standardmäßige PicatinnyHalterung zu entfernen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen, die das Material der Halterung beschädigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:**
 - Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind:
 - Zwei MLok Muttern
 - Zwei 1024x5/16" Torx SenkkopfSchrauben
 - Zwei 832x5/16" Torx FlachkopfSchrauben
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie die standardmäßige PicatinnyHalterung von Ihrem Surefire Scout Light mit einem T9 Torx Schraubendreher.
 - Platzieren Sie die Halterung an der gewünschten Position auf dem Handguard.
 - Verwenden Sie die MLok Muttern und Schrauben, um die Halterung sicher zu befestigen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest sitzt und das Licht korrekt montiert ist.
3. **Nutzung:**
 - Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung und das Licht sicher befestigt sind.
 - Achten Sie darauf, dass das Licht ordnungsgemäß funktioniert und keine Schäden aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Nutzung der Arisaka Side Scout Mount MCX wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Arisaka Side Scout Mount MCX entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Safety Instruction Guide for the Side Scout Mount for MLOK Handguard

Introduction

Thank you for choosing the Side Scout Mount for MLOK Handguard. This product is designed to provide a secure and efficient way to mount your weapon lights. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the mount is installed correctly before use.
- Regularly inspect the mount and light for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the recommended torque settings during installation to avoid damaging the mount or the weapon.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or failure, discontinue use immediately and report the issue.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the weapon light is compatible with the Side Scout Mount before installation.
- Use only the recommended tools for installation to prevent injury or damage.
- Avoid placing the mount in locations where it may be exposed to extreme temperatures or harsh conditions that could affect its performance.
- If using with a laser, ensure that it is properly aligned to avoid accidental exposure to eyes.
- Be aware of your surroundings when using mounted lights to prevent accidental injury to yourself or others.

Instructions for Installation and Usage

1. Required Tools:

- IP20 TorxPlus driver (not included)
- T9 Torx driver (for removing the stock Picatinny mount)

2. Installation Steps:

- Remove the stock Picatinny mount from your Surefire Scout Light using the T9 Torx driver.
- Position the Side Scout Mount in the desired location on your MLOK handguard.
- Secure the mount using the provided screws:
 - Two MLOK nuts
 - Two 1024x5/16" Torx button head screws
 - Two 832x5/16" Torx flat head screws
- Tighten the screws to the recommended torque settings:
 - 30 inch lbs for MLOK screws
 - 20 inch lbs for light body screws with Loctite 222 or 243.

3. Usage:

- After installation, attach your compatible weapon light to the Side Scout Mount.
- Ensure the light is securely fastened and functioning correctly before use.
- Regularly check the mount and light for stability and security during usage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, utilize designated recycling facilities if available.
- Remove any batteries from the weapon light before disposal, and follow battery disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Side Scout Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka Side Scout MCX

Introduction

Merci d'avoir choisi le support latéral Arisaka Side Scout MCX. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation des lampes de poche sur vos armes. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires. Remplacez toute pièce endommagée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation de la lampe** : Assurez-vous que la lampe est correctement fixée au support avant de l'utiliser.
- **Installation** : Utilisez uniquement le matériel fourni pour l'installation.
- **Couple de serrage** : Respectez les couples de serrage recommandés pour éviter d'endommager le produit.
- **Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- **Nettoyage** : Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis T9 Torx.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : deux écrous MLoc, deux vis à tête Torx 1024x5/16", et deux vis à tête plate Torx 832x5/16".

2. Installation :

- Retirez le support Picatinny d'origine de votre lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis T9 Torx.
- Fixez le support latéral Arisaka en utilisant les vis fournies. Assurez-vous de respecter le couple de serrage recommandé :
 - 30 pouces-lbs pour les vis MLoc.
 - 20 pouces-lbs pour les vis du corps de la lampe avec Loctite 222 ou 243.
- Vérifiez que le support est solidement fixé avant d'utiliser la lampe.

3. Utilisation :

- Montez la lampe sur le support en suivant les instructions du fabricant de la lampe.
- Assurez-vous que la lampe est positionnée de manière à ne pas interférer avec d'autres accessoires ou dispositifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une utilisation optimale de votre support latéral Arisaka Side Scout MCX.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Laterale Arisaka Side Scout

Introduzione

Il supporto laterale Arisaka Side Scout è progettato per il montaggio di luci d'arma su handguard compatibili MLOK. Questo prodotto è stato sviluppato con attenzione alla sicurezza dell'utente e alla conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se è danneggiato o se le viti di montaggio sono mancanti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando monti la luce, assicurati che sia saldamente fissata al supporto.
- Utilizza sempre gli strumenti raccomandati per l'installazione: un driver IP20 TorxPlus per il montaggio e un driver Torx T9 per rimuovere il supporto Picatinny standard.
- Non superare la coppia raccomandata di 30 pollici lbs per le viti MLok e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce.
- Utilizza Loctite 222 o 243 per garantire che le viti rimangano in posizione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: driver IP20 TorxPlus, driver Torx T9 e Loctite.
- Verifica che il supporto e la luce siano in buone condizioni.

2. Installazione della Luce:

- Posiziona la luce sul supporto.
- Utilizza le viti fornite per fissare la luce al supporto.
- Applica Loctite sulle viti per garantire una tenuta sicura.

3. Montaggio del Supporto:

- Fissa il supporto all'handguard compatibile MLOK utilizzando le viti MLok fornite.
- Assicurati che il supporto sia montato in modo sicuro e stabile.

4. Controllo Finale:

- Controlla che la luce sia fissata correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Testa la luce per assicurarti che funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Nota: Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. È fondamentale segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Arisaka Side Scout Mount MCX Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Arisaka Side Scout Mount MCX tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR) ja että tunnet kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotevetojen osalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että Side Scout Mount MCX on yhteensopiva valaisimen kanssa ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja työkaluja.
- Vältä liiallista vääntömomenttia asennuksessa, noudata suositeltua vääntömomenttia:
 - MLokruuvit: 30 tuumaa lbs
 - Valaisimen runkoruuvit: 20 tuumaa lbs Loctite 222 tai 243 kanssa.
- Älä yritä muokata tai purkaa tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut:
 - IP20 TorxPlustyökalu (ei sisälly)
 - T9 Torxtyökalu (tarvitaan vakioipikatinnykiinnityksen poistamiseen Surefire Scout valaisimista)
2. Kiinnitä Side Scout Mount MCX seuraavasti:
 - Asenna kaksi MLokpulttia haluttuun kohtaan.
 - Kiinnitä valaisin käyttämällä kahta 1024x5/16" Torxnuppiruuvia ja kahta 832x5/16" Torxlitteäpäistä ruuvia.
 - Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
3. Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa ja että valaisin toimii odotetusti.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisiin käyttötarkoituksiin.
- Varmista, että Side Scout Mount MCX on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat toimintahäiriöitä tai vaurioita.

Hävittämishohjeet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista valmistajan verkkosivut. Varmista, että sinulla on tuote ja sen sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tärkeää: Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Arisaka Side Scout Mount MCX tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Arisaka Side Scout Mount MCX

Introduktion

Tack för att du valt Arisaka Side Scout Mount MCX. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv montering av vapensljus på olika handskydd. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedda användningsområden.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvigda personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade TorxPlusdrivrutinen (IP20) för installation.
- Använd en T9 Torxdrivrutin för att ta bort den standard Picatinnymonteringen från Surefire Scout Lights.
- Följ rekommenderat vridmoment: 30 tum lbs för MLokskruvar och 20 tum lbs för ljuskroppsskruvar.
- Använd Loctite 222 eller 243 för att säkerställa skruvarnas stabilitet.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ljuskroppen:

- Använd de medföljande skruvarna för att fästa ljuskroppen på monteringen.
- Se till att ljuskroppen är korrekt placerad och säkrad.

2. Installation på handskydd:

- Använd de medföljande MLok muttrarna och skruvarna för att fästa monteringen på handskyddet.
- Kontrollera att monteringen är stabil och inte rör sig.

3. Kontroll av installation:

- Efter installation, kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna.
- Testa ljuskällan för att säkerställa att den fungerar korrekt.

Avfallsinstruktioner

När produkten har nått slutet av sin livscykel, vänligen avyttra den på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Arisaka Side Scout Mount MCX.